



### Produktmerkmale und Kenndaten

Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Gewicht	0,1 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 LiveLink ZZE 6914100	
 LiveLink ZREG 7006700	

### Ausschreibungstext

DALI Steuergerät für den Anschluss von LiveLink-Sensoreinheiten zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung, LiveLink DALI-Tasterkopplern und DALI-Leuchten, mit integriertem WLAN-Modul für die Inbetriebnahme und Bedienung. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern: DALI-Leuchten, DALI-Tasterkoppler und LiveLink Sensoreinheiten. Die Adressierung der Leuchten und LiveLink Systemkomponenten erfolgt mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche (iOS/Android App) für Tablet-PCs. Vollautomatische (automatisch Ein/Aus) oder halbautomatische (nur automatisch Aus) Anwesenheitserfassung, Tasterfunktionen frei programmierbar. Mögliche Master-Slave Vernetzung von bis zu 10 Steuergeräten über das WLAN der Steuergeräte. Wahlweise individuelle Einzelraumsteuerung je Steuergerät oder Gesamtsteuerung über eine Master-Slave-Schaltung, geeignet z.B. zur Steuerung von Sporthallen. Automatische Umschaltung des Master-Slave Betriebs durch Schließen des Tastereingangs am Slave-Controller. Gesamtsteuerung kombinierbar mit Schlüsselschalter am Tastereingang des Master-Controllers zur Aktivierung einer Masterszene, z.B. Wettkampfszene in Sporthallen. Steuergerät für den Einbau in Leuchten oder zur externen Montage. Inklusive Montageklammern für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand. Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die Montage auf eine DIN-Hutschiene (TS35) geeignet. Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App via sicherer WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit einem Tablet-PC. Flaches Gehäuse mit einer Höhe von 22 mm. Ausgestattet mit einer DALI-Schnittstelle, Anschluss von Leuchten, LiveLink Sensoren und Tasterkopplern an der DALI-Schnittstelle. Bedienung optional mit Tablet-PC, Smartphone oder Installations-Taster. Gewicht 0,1 kg.