

# PRODUKTDATENBLATT

## VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Integration von handelsüblichen Schaltern in ein drahtloses Lichtsteuersystem



### Anwendungsgebiete

- Büros
- Flure
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

### Produktvorteile

- Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten
- Vier komplett programmierbare Eingänge für individuelle Steuerung
- Steuerung von Räumen, Gruppen, Geräten und Aufrufen von Szenen
- Kleiner Formfaktor ermöglicht Installation in standardisierte Unterputzdosen
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Steuerungskabel

### Produkteigenschaften

- Tasterkoppler mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie
- Netzspannung- oder Gleichspannungsbetrieb möglich




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	50.00 mm
Breite	43.00 mm
Höhe	15.00 mm
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Produktgewicht	23,7 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+45 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	10...95 %

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Zigbee 3.0
Anzahl der Steuerausgänge	4
Montageart	Einbau
Senderreichweite	10 m <sup>1)</sup>

1) Applicable for indoor installation

## Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	RoHS / TUV / REACH
Schutzart	IP20

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075463813	Versandschachtel 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4058075575486	Versandschachtel 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.