



## 2380 G4 LED

### LED Hallenstrahler

- Sensor Zubehör
- IP65
- Multilumen+Multicolour

**2380 G4 ist ein Hallenstrahler für z.B. Messe- und Ausstellungshallen, Fertigungsstätten und Lager. Durch IP65 ist er auch für Feuchträume geeignet und dank Multilumen und Multicolour flexibel einsetzbar: 5 Lichtstromstärken und 2 Lichtfarben.**

**Die Ein-Punkt-Aufhängung macht die Leuchte zu einer einfachen 1:1 Sanierungslösung. Optional mit Sensor für besonders effiziente Beleuchtung. Damit meistern Sie den Job!**

### Warum Sie mit dem Hallenstrahler 2380 G4 den Job meistern

- Multilumen: Einstellung des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen
- Multicolour: Zwei Lichtfarben in einer Leuchte
- HF-Bewegungssensor als Zubehör erhältlich, ZHAGA Schnittstelle
- Effiziente Ausleuchtung hoher Hallen durch Linsenoptik mit tief-breit strahlender Abstrahlcharakteristik
- Einfache Montage durch Ein-Punkt-Aufhängung, leichtes Aluminiumgehäuse
- Zeit- und kostensparende 1:1 LED-Sanierungslösung
- Empfohlene Montagehöhe 8-12m
- Hohe Effizienz (170 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h, L70).

### 2380 G4 LED im Überblick

<b>Abmessungen</b>	Ø 320 x 167 mm, Ø 290 x 167 mm
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	Multilumen: 30.000 lm / 25.000 lm / 20.000 lm / 15.000 lm / 12.000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	Multicolour: 4.000 K / 6.500 K
<b>Anschlussleistung</b>	187 / 150 / 120 W, 125 / 89 / 67 W
<b>Schutzart / Schutzklasse</b>	Schutzart IP65 / IK08, Schutzklasse: I
<b>Gewicht</b>	2,7 kg, 3,5 kg
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h (L70)

## Alle Varianten von 2380 G4 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessung ØxH [mm]	Ersatz W
2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET	9828440	20.000 / 15.000 / 12.000	125 / 89 / 67	4000 / 6500	290 x 167 mm	150 W HQI / HSE 250 W / 400 W HQL 250 W HQI / HSE
2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET	9828540	30.000 / 25.000 / 20.000	187 / 150 / 120	4000 / 6500	320 x 167 mm	250 W / 400 W HQL 250 W HQI / HSE 400 W HQI / HSE

## Zubehöre für 2380 G4 LED

Produktbezeichnung	TOC	Beschreibung
2380 G4 HF Sensor	9828600	Bewegungssensor
2380 G4 HF Sensor RMC	9828700	Fernbedienung für die Inbetriebnahme

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.