Elektronische/ Sicherheits-Starter

S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	18 22 W
Spannung (Nom)	220-240 V

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Blau
Nettogewicht (Stück)	7,000 g

Produktdaten	
Bestell-Produktname	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT

Gesamtbezeichnung des Produkts	S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150076498026
Bestellcode	76498026
Material-Nr. (12NC)	926000192603
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500764980
Zähler - Pakete pro Außenkarton	500
EAN Umverpackung	8711500875839

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.