

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI Contact Sensor White

SMART+ WIFI Contact Sensor | SMART+ Sensor zur Erkennung offener Türen und Fenster mit WiFi-Technologie

---

### Anwendungsgebiete

- Smart Home im Innenbereich
- Überall dort, wo intelligente Steuerung und Automatisierung in kompatiblen Smart-Home-Systemen realisiert werden sollen



---

### Produktvorteile

- Einfache Steuerung und Automatisierung von kompatiblen SMART+ WiFi-Produkten auf der Grundlage des Kontaktstatus
- Benachrichtigung bei Veränderung des Kontaktstatus
- Zeichnet den Verlauf der Kontakthistorie auf

---

### Produkteigenschaften


- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home
- Kabelloser smarter Kontaktsensor zur Prüfung von geschlossenen / offenen Fenstern und Türen
- Einfache und flexible Montage mit Klebeband und einer Auswahl zwischen zwei Magnetformen je nach Anwendung
- Wiederaufladbare Batterie und verbesserte Batteriebensdauer (20 Monate Betriebszeit pro Ladung bei 5 Detektierungen pro Tag)
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Überprüfen Sie den Batteriestand mit der SMART+ WIFI APP

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 5 V      |
| Betriebsart  | Batterie |

### Maße & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 46,8 g   |
| Länge          | 72,00 mm |
| Breite         | 31.00 mm |
| Höhe           | 15.50 mm |

### Farben & Materialien

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produktfarbe    | Weiß       |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Dimmbar                           | Nein                       |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Home |

## BATTERIE

|               |        |
|---------------|--------|
| Batteriegröße | Others |
|---------------|--------|

### Zertifikate & Standards

|              |           |
|--------------|-----------|
| Normen       | CE / UKCA |
| Schutzklasse | III       |
| Schutzart    | IP20      |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C
- Installationskit enthalten

- USB-C Ladekabel nicht enthalten
- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

### Sicherheitshinweise

- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

### DOWNLOADS

|                                                                                    | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|    | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART+ WIFI CONTACT SENSOR |
|    | Konformitätserklärung                     | SMART WIFI CONTACT SENSOR  |
|    | Konformitätserklärung UKCA                | SMART WIFI CONTACT SENSOR  |
|  | EU Data Act                               | SMART WIFI Sensors         |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854333132 | Faltschachtel<br>1                     | 23 mm x 78 mm x 149 mm              | 64.00 g       | 0.27 dm <sup>3</sup> |
| 4099854333149 | Versandschachtel<br>8                  | 166 mm x 102 mm x 165 mm            | 592.00 g      | 2.79 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq](http://www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.