



PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Outdoor-Terminal mit integriertem WLAN-Repeater und zwei smarten Steckdosen



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Integrierter WLAN-Repeater erweitert die WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter
- WiFi Repeater ermöglicht das Koppeln anderer drahtloser Geräte mit WLAN bis zu 15 Geräten
- Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten herkömmlicher Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte

Produkteigenschaften

- Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant und Amazon Alexa
- Zwei smarte Standardsteckdosen können individuell angesteuert werden
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Schutzzart: IP44
- Zeitplanung
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

Nennspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht

Produktgewicht	1770,00 g
Länge	164,00 mm
Breite	140,00 mm
Höhe	325,00 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Netzkabel/Stecker
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Home

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzhülle	I
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erdspieß enthalten für einfache Befestigung im Gartenboden
- 3 Meter langes Stromkabel für flexible Installation
- Inklusive Kabelverbinder, falls das Netzkabel verlängert werden muss
- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Outdoor Terminal, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ Outdoor Terminal nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART OUTDOOR TERMINAL EU
 Konformitätserklärung	CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL
 EU Data Act	SMART WiFi Plugs

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854025570	Faltschachtel 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm ³
4099854025587	Versandschachtel 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.